

## LEDカウンタ PRM-TⅡ/PⅡシリーズ

片面表示 / 小型・中型・大型 / 4桁・5桁・6桁



小型 (TE, PEシリーズ)  
写真: PRM-105TEⅡ, PRM-105PEⅡ



中型 (TM, PMシリーズ)  
写真: PRM-104TMⅡ, PRM-104PMⅡ



大型 (TL, PLシリーズ)  
写真: PRM-105TLⅡ, PRM-105PLⅡ




Pタイプ用  
付属赤外線リモコン

- Tタイプ、Pタイプともリアルタイムに生産実績数を表示して、作業効率に対する意識を高めます
- Tタイプは、カウントアップ・ダウン・クリア入力に対応します
- Pタイプは、Tタイプの機能+初期値設定機能付きです (赤外線リモコン付属)
- タイトル文字を6文字まで無償サービスにてご指定いただけます (7文字以上はオプションです)


### 表示文字サイズ

Eサイズ



視認距離 <---> 約20m

Mサイズ



視認距離 <---> 約40m

Lサイズ

表示文字サイズ  
約160mm

視認距離 <---> 約60m

### 表示桁数

4桁



5桁



6桁



\* 紙面の都合上、各製品やユニットなどの縮尺は実物とは異なります


プロダクションモニター TⅡ/PⅡ シリーズ

PRM-TⅡ・PRM-PⅡ・PRM-104TS

## PRM-T II / P II シリーズ機器仕様

機種別仕様	小 型			中 型			大 型			
表示文字寸法(mm)	H55×W35 / 視認距離 <math>\langle \dots \rangle</math> 約20m			H100×W52 / 視認距離 <math>\langle \dots \rangle</math> 約40m			H160×W80 / 視認距離 <math>\langle \dots \rangle</math> 約60m			
表示桁数	4桁	5桁	6桁	4桁	5桁	6桁	4桁	5桁	6桁	
型 式 (PRM-)	Tタイプ	104TE II	105TE II	106TE II	104TM II	105TM II	106TM II	104TL II	105TL II	106TL II
	Pタイプ	104PE II	105PE II	106PE II	104PM II	105PM II	106PM II	104PL II	105PL II	106PL II
外形寸法 W×H×D(mm)	450×200×120 (突起部含まず)			450×250×120 (突起部含まず)	600×250×120 (突起部含まず)		600×400×120 (突起部含まず)	950×400×120 (突起部含まず)		
重量	約4Kg			約5Kg	約6kg		約8kg	約12kg		
電源電圧	AC85~240V (50 / 60Hz)									
最大消費電力	20VA	25VA		20VA	25VA		30VA			
共通仕様										
表示色	赤色									
材質・仕上げ	アルミフレーム・アルマイト処理 (非防水型構造)									
データバックアップ	8時間									
入力	アップ×1, ダウン×1, クリア×1 (無電圧接点a接点信号またはオープンコレクタ)									
計数速度	低速入力モード時: 最大5カウント / 秒 高速入力モード時: 最大100カウント / 秒									
リセット方式	外部リセットまたは電源投入時自動リセット									
出力 (Pタイプのみ)	ゼロ出力 (リレー出力) 最大定格: AC250V 5A / DC30V 5A									
外部供給電源	DC24V±5% 400mA (センサーの電源として使用可能)									
使用温度 / 湿度	0 ~ 40 °C / 25 ~ 85 % RH (結露なきこと)									
絶縁抵抗	DC500V 100MΩ以上									
付属品	2P電源ケーブル (AC100V専用), 赤外線式ワイヤレスリモコン (Pタイプのみ) ※他の機種と共用のため本機に対応しない設定項目名も印字されています									
タイトル文字	6文字以内無償サービス									

### PRM-T II / P II シリーズオプション

タイトル文字	押しボタンスイッチ
タイトル文字指定7文字以上  6文字以内は無償サービスです ご注文の際にご指定ください	 型式: SWPB-TP (ケーブル10m付き) コンパクトカウンタ PRM-104TSシリーズにも お使いいただけます



緑色LEDなど特注仕様につきましては  
お問い合わせください

## コンパクトカウンタPRM-104TSシリーズ機器仕様

型 式 (出力仕様)	PRM-104TS (ブザー鳴動)	PRM-104TS-E0-CP (オープンコレクタ)	PRM-104TS-E0-RL (リレー出力)
表示文字寸法(mm)	H38×W22 / 視認距離 <math>\langle \dots \rangle</math> 約15m		
表示桁数 / 表示色	4桁 / 赤色		
外形寸法(mm) / 重量	H75×W180×D42 (突起部含まず) / 約500g		
電源電圧 / 消費電力	AC100V±10% (50 / 60Hz) または 006P型9V乾電池 ※1 / 約2W		
電池駆動時間	約2時間 (外部入力を使用した場合、短くなります)		
入力	カウント×1, リセット×1 (無電圧a接点信号またはオープンコレクタ)		
計数速度	1カウント / 秒		
リセット方式	外部リセットまたは電源投入時自動リセット		
出力	内蔵ブザー鳴動, オープンコレクタ, リレー出力 (いずれか1つ) ※2		
使用温度 / 湿度	0 ~ 45 °C / 45 ~ 85%RH (結露なきこと)		
付属品	ACアダプタ (乾電池は付属しません)		

※1) 乾電池で使用する際はACアダプタを本体から取り外してください  
 ※2) ご希望の出力仕様に応じた型式で製品を選択してください



写真: PRM-104TS

信号入力用端子台  
 が上部にあります  
 オープンコレクタ  
 およびリレー出力  
 タイプは上部右側  
 に出力用端子台も  
 つきます

- 手のひらサイズのコンパクトな数量カウンタです
- カウントアップ・カウントダウンモードを選択可能です
- 前面のセットボタンで目標数値を3つまで設定可能です  
 計数値が設定した値に達すると内蔵ブザーが鳴動します  
 (オープンコレクタおよびリレー出力タイプは設定できる目標値が  
 1つで内蔵ブザーは鳴動しません、外部機器をご用意ください)
- 背面にはマグネットがあり、取付けや必要に応じた掲示  
 にご利用いただけます

・改良のためお断りなく仕様を変更する場合がございます ・製品はイメージと異なる場合がございます ⚠ 設置やご使用にあたりましては取扱説明書をよくお読みください

[お問い合わせ]

[製造メーカー]



きのうを見守る、明日につなぐ

日本セック株式会社

本社・工場

〒939-0351 富山県射水市戸破8-10  
 TEL.0766-57-0230 FAX.0766-57-0233

東京営業所

〒120-0034 東京都足立区千住3丁目5第2小寺ビル3F  
 TEL.03-3879-6921 FAX.03-3879-6922

大阪営業所

〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2丁目6-8 篠原東天満ビル8F  
 TEL.06-4792-8955 FAX.06-4792-8977

名古屋営業所

〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町21-2 第2太閤ビル6F  
 TEL.052-462-9650 FAX.052-462-9651

ホームページ <http://www.npsec.com/>

400-6511